

**Расширенные функции безопасности**

- + Межсетевой экран
- + Родительский контроль
- + Управление сетевым доступом
- + Настройка защиты WiFi

Порты

- + 4 порта Ethernet LAN
- + 1 порт Ethernet WAN
- + 1 порт USB

Расширенные функции межсетевого экрана

- + Network Address Translation (NAT)
- + Stateful Packet Inspection (SPI)

Встроенный ускоритель

- + IPSec, PPTP, L2TP
- + Алгоритмы шифрования: DES

Шифрование

- + Автоматическое управление ключами IKE/ISAKMP
- + Режимы автосогласования Main/Quick

Улучшенные сетевые сервисы

- + DHCP сервер/клиент
- + DHCP Relay
- + Поддержка SysLog
- + Уведомление по электронной почте
- + Управление SNMP
- + Поддержка Dynamic DNS

Беспроводной маршрутизатор 802.11g со встроенным 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с

Легкий для развертывания надежной и защищенной беспроводной сети маршрутизатор DIR-330 со встроенным коммутатором 10/100 Мбит/с и межсетевым экраном является идеальным решением для малых и домашних офисов (SOHO).

Настраиваемый интерфейс

DIR-330 имеет интуитивно-понятный Web-интерфейс пользователя, для работы с которым необходимо установить утилиту управления D-Link. Настройка устройства может осуществляться только пользователями с учетной записью администратора сети, дающей привилегии чтения/записи.

Расширенные функции аппаратного обеспечения

DIR-330 может подключаться к кабельному или DSL-модему для высокоскоростного доступа к Интернет. Также это устройство может служить в качестве полнодуплексного 4-портового 10/100 Мбит/с коммутатора, позволяющего подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Этот маршрутизатор может работать в качестве беспроводной точки доступа 802.11g/802.11b для подключения беспроводных устройств к сети. Кроме того, DIR-330 позволяет создать частную виртуальную сеть и подключить до 4 удаленных пользователей, обеспечив безопасный удаленный доступ к центральной сети через Интернет-соединение.

Безопасность корпоративного уровня

Для защиты сети DIR-330 использует шифрование по протоколу WPA™ или WPA2™. А также для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет это устройство оснащено встроенным двойным активным межсетевым экраном (SPI и NAT). По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах возникает необходимость также обеспечить и надежное решение по безопасности сети. Беспроводной маршрутизатор D-Link 802.11g (DIR-330) обеспечивает высокий возврат инвестиций, благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты домашних сетей и сетей малых офисов.



Беспроводной маршрутизатор 802.11g со встроенным 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с

Технические характеристики

Стандарты

- + IEEE 802.3
- + IEEE 802.3u
- + IEEE 802.11g
- + IEEE 802.11b

Порты

- + 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
- + 1 порт WAN
- + 1 порт USB 1.1

Режим работы межсетевого экрана

- + Режим 3 уровня: режим маршрутизатора, режим NAT
- + Network Address Translation (NAT)
- + Переадресация портов
- + Port Address Translation (PAT)

Безопасность

- + Количество туннелей: 100 (IPSec, PPTP, L2TP)
- + IPSec LAN-to-LAN / Roaming User
- + PPTP/L2TP сервер/клиент
- + IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
- + IPSec NAT-Traversal
- + IPSec Dead Peer Detection
- + Алгоритмы шифрования: DES
- + XAUTH/X.509 (расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec

Функции безопасности межсетевого экрана

- + Stateful Packet Inspection (SPI)
- + Network Address Translation (NAT)
- + База данных внутренних пользователей (150 записей)

Сетевые сервисы

- + Статические IP-адреса
- + PPPoE для xDSL
- + DHCP-клиент для WAN-интерфейса
- + Встроенный DHCP-сервер
- + Двойной доступ PPTP/PPPoE
- + Статическая маршрутизация
- + DNS Resolving of Remote Gateway
- + Dynamic DNS

Управление устройством

Internet Explorer v6 или выше, Firefox 1.5 или выше

Индикаторы

- + Power
- + Status
- + WAN
- + LAN
- + WLAN
- + USB

Антенна

Две съемные внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2dBi

Диапазон частот

2400 - 2497 МГц

Скорость передачи для 802.11b

11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с

Выходная мощность передатчика для 802.11b

(Типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре)
19 dBm (+/-2dB) для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с

Чувствительность приемника для 802.11b

(типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)

- + -86dBm for 11Mbps @ 8% PER
- + -87dBm for 5.5Mbps @ 8% PER
- + -88dBm for 2Mbps @ 8% PER
- + -90dBm for 1Mbps @ 8% PER

Скорость передачи для 802.11g

54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с

Выходная мощность передатчика для 802.11g

- (Типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре)
- + 17 dBm (+/-2dB) для 6 до 36 Мбит/с
- + 16 dBm (+/-2dB) для 48 Мбит/с
- + 15 dBm (+/-2dB) для 54 Мбит/с



Беспроводной маршрутизатор 802.11g со встроенным 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с

Чувствительность приемника для 802.11g

+ -84dBm для 6 Мбит/с	+ -77dBm для 24 Мбит/с
+ -82dBm для 9 Мбит/с	+ -74dBm для 36 Мбит/с
+ -80dBm для 12 Мбит/с	+ -70dBm для 48 Мбит/с
+ -78dBm для 18 Мбит/с	+ -68dBm для 54 Мбит/с

Сертификаты

+ FCC Class B	+ IC
---------------	------

Рабочая температура

От 0°C до 40°C

Рабочая влажность

От 10 до 90% (без конденсата)

Размеры

116.8 (Ш) x 193 (Д) x 30.5 (В) мм

Вес

904 г

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26526914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубаи)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

©2007 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Все права защищены.
D-Link и логотип D-Link являются зарегистрированной торговой маркой и D-Link Corporation/D-Link System Inc.
Все остальные торговые марки являются собственностью их владельцев.
Для дополнительной информации посетите сайт www.dlink.ru.