



ДВУХДИАПАЗОННЫЙ МАРШРУТИЗАТОР RANGEBOOSTER N®

Беспроводное потоковое HD видео, совместный доступ к файлам и общение в реальном времени

Подключение компьютеров, игровых консолей и медиаплееров к Интернет

Оптимально для потокового HD видео



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Двухдиапазонный маршрутизатор DIR-628 RangeBooster N позволяет создать высокопроизводительную беспроводную сеть. Подключение маршрутизатора к кабельному или DSL-модему обеспечивает совместный высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплеерам для нескольких пользователей. Созданная защищенная беспроводная сеть обеспечивает возможность совместного использования фото, файлов, музыки, принтеров дома или в офисе. DIR-628 поддерживает технологию QoS для приоритезации чувствительного к задержкам онлайн-трафика, VoIP, сетевых игр.

РАБОТА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ В ОДНОМ ИЗ ДВУХ ДИАПАЗОНОВ

DIR-628 поддерживает диапазоны частот 2,4 ГГц и 5 ГГц для работы в беспроводной сети. Маршрутизатор может быть настроен на работу в одном из этих диапазонов. Если при диапазоне 2,4 ГГц возникают проблемы с передачей данных, то можно переключиться на использование диапазона 5 ГГц.

РАСШИРЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Маршрутизатор RangeBooster N поддерживает функции безопасности для предупреждения несанкционированного доступа по беспроводной сети или из Интернет. Поддержка стандартов WPA™ и WPA2™ обеспечивает оптимальный выбор шифрования вне зависимости от используемых клиентских устройств. Кроме того, маршрутизатор RangeBooster N поддерживает двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из Интернет.

ЖЕСТКИЙ ДИСК, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, МОБИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3G К ИНТЕРНЕТ

Используя утилиту SharePort™ Network USB, можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональное устройство к USB-порту маршрутизатора для совместного использования пространства на диске, функций печати или сканирования членами семьи или группой пользователей. Этот USB-порт также поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному сервису 3G для доступа в Интернет во время путешествий.

Характеристики

СТАНДАРТЫ

- + IEEE 802.11a
- + IEEE 802.11b
- + IEEE 802.11g
- + IEEE 802.11n (draft 2.0)
- + IEEE 802.3
- + IEEE 802.3u

ИНТЕРФЕЙСЫ

- + 4 порта LAN 10/100 Мб/с
- + 1 порт WAN 10/100 Мб/с
- + IEEE 802.11a/b/g/n WLAN
- + USB 2.0

АНТЕННА

2 внешние антенны с разъемом RP-SMA

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + 64/128 битное WEP-шифрование
- + WPA
- + WPA2
- + Поддержка сегментации WLAN

QoS

- + Технология D-Link Intelligent QoS
- + Wi-Fi WMM

МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН

- + Network Address Translation (NAT)
- + Stateful Packet Inspection (SPI)
- + Фильтрация IP/MAC-адресов
- + VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec

ФУНКЦИИ МАРШРУТИЗАТОРА

- + Перенаправление портов
- + Port Triggering/Поддержка специальных приложений
- + Поддержка статических маршрутов (со стороны WAN)
- + DHCP-сервер
- + DNS Relay

ПОДДЕРЖКА ФУНКЦИИ SharePort™

- + Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального устройства к USB-порту
- + Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования*

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- + Internet Explorer v6 или выше; Mozilla Firefox v2.0 или выше; или другой браузер с поддержкой Java
- + Удаленное управление
- + Журналирование событий
- + Поддержка UPnP
- + Поддержка WCN (Wireless Contact Now)
- + DDNS (Dynamic DNS)

ИНДИКАТОРЫ

- + D-Link Power-On Logo
- + Internet
- + USB
- + Status
- + WLAN 2.4 ГГц (беспроводное соединение)
- + WLAN 5 ГГц (беспроводное соединение)
- + LAN (10/100)

ПИТАНИЕ

5В постоянного тока 2,5 А через внешний адаптер питания

РАЗМЕРЫ

117 x 193 x 31 мм

ВЕС

380 г

СЕРТИФИКАТЫ

- + FCC Class B
- + CE
- + IC
- + C-Tick
- + Wi-Fi

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- + Компьютер с:
 - Pentium 3 800 МГц или выше
 - 256 Мб оперативной памяти или выше
 - Windows Vista, XP SP2, 2000, 2003 или Mac OS Xv10.4 или выше
 - Привод CD-ROM
 - Утилита SharePort™ Network USB

- * Жесткий диск и многофункциональное устройство может одновременно использоваться только одним пользователем.
- Максимальная скорость беспроводной передачи данных определяется спецификациями стандартов IEEE 802.11g, 802.11a, 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее реальную пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
- Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft. Программное обеспечение, поставляемое с этим устройством, не совместимо с Mac.



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-495-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299

Версия. 02 (сентябрь 2008)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев