



Ваша рабочая группа может работать эффективнее. Черно-белая печать профессионального качества со скоростью до 30 стр./мин, встроенный сетевой интерфейс Ethernet/Fast Ethernet¹, удобный дизайн и доступная цена.



Принтер HP LaserJet P2035



Принтер HP LaserJet P2035n

Большой выбор для групп в 1-3 пользователя в организациях малого бизнеса и отдельных пользователей в организациях любого размера, нуждающихся в компактном надежном принтере для простой и недорогой печати качественных офисных документов.

Этот черно-белый принтер HP LaserJet поможет повысить производительность и окупить вложенные средства. Скорость печати до 30 стр./мин. Быстрый выход первой страницы в режиме экономии энергии благодаря технологии Instant-on. Удобство совместной работы благодаря встроенному сетевому интерфейсу Ethernet/Fast Ethernet². Удобное подключение принтера к компьютеру посредством параллельного порта или USB. Лоток подачи на 250 листов позволяет печатать множество офисной документации без необходимости дозаправки бумаги; Универсальный лоток на 50 листов поддерживает широкий спектр печатных носителей. Процессор 266 МГц и внутренняя память до 16 МБ позволяют быстро обрабатывать сложные файлы.

Этот компактный принтер поможет достичь впечатляющих результатов профессионального качества. Печать документов профессионального качества с четким текстом и изображениями благодаря модели HP FastRes 1200, которая обеспечивает разрешение до 1200 т/д. Этот компактный принтер свободно поместится на рабочем столе. Уникальный бесшумный режим (Quiet mode) позволяет снизить создаваемый принтером шум³. Надежный картридж "все в одном" для принтеров HP LaserJet создан для соответствия вашим требованиям и оптимизации качества печати при доступной цене.

Удивительная простота настройки, эксплуатации и обслуживания.

Интерактивные интеллектуальные технологии, встроенные в оригинальный картридж HP, оптимизируют качество печати и сигнализируют о низком уровне расходных материалов, что упрощает управление. Удобный доступ к простому в установке картриджу для принтеров HP LaserJet делает его замену исключительно простой. Удобная навигация по функциям благодаря простой светодиодной панели управления. Удобство совместного использования благодаря встроенному сетевому интерфейсу Ethernet/Fast Ethernet².

¹ Сетевой интерфейс доступен только в модели HP LaserJet P2035n.

² Сетевой интерфейс доступен только в модели HP LaserJet P2035n

³ При работе в бесшумном режиме (Quiet mode) скорость печати снижается.

Технические характеристики

Технология печати	Лазерная																	
Скорость печати	A4 черный: До 30 стр./мин. Время выхода первой страницы черный: Минимум 8,0 секунд (режим "ready") Точная скорость варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.																	
Процессор	266 МГц, Процессор по выбору пользователя																	
Память	16 Мб, Возможность расширения отсутствует																	
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д (фактическая производительность HP FastRes 1200 - 1200 т/д)																	
Качество печати	HP FastRes 1200, 600 т/д																	
Языки управления принтером	Хост-печать, UPD (HP PCL5e)																	
Экономичная печать	Режим экономии тонера																	
Гарнитуры/шрифты	45 масштабируемых шрифтов TrueType																	
Нагрузка (A4, в месяц)	До 25000 страниц																	
Рекомендуемый месячный объем печати (стр.)	От 500 до 2500																	
Поля печати	верхнее: 4 мм, левое: 4 мм, правое: 4 мм, нижнее: 4 мм																	
Управление печатными носителями	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Поддача</th> <th>Ёмкость</th> <th>Вес</th> <th>Размер</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Лоток 1</td> <td>листы: 50, конверты: 5, прозрачные пленки: 75</td> <td>От 60 до 163 г/м² (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей)</td> <td>A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); От 76 x 127 мм до 216 x 356 мм</td> </tr> <tr> <td>Лоток 2</td> <td>кол-во листов: 250</td> <td>От 60 до 120 г/м² (с использованием стандартного лотка приема)</td> <td>A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 мм</td> </tr> </tbody> </table>	Поддача	Ёмкость	Вес	Размер	Лоток 1	листы: 50, конверты: 5, прозрачные пленки: 75	От 60 до 163 г/м ² (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей)	A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); От 76 x 127 мм до 216 x 356 мм	Лоток 2	кол-во листов: 250	От 60 до 120 г/м ² (с использованием стандартного лотка приема)	A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 мм	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Приём:</th> <th>Двусторонняя печать:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Листы: До 150. Конверты: До 5. Прозрачные плёнки: До 75; Лоток приёма бумаги на 150 листов</td> <td>С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)</td> </tr> </tbody> </table>	Приём:	Двусторонняя печать:	Листы: До 150. Конверты: До 5. Прозрачные плёнки: До 75; Лоток приёма бумаги на 150 листов	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Поддача	Ёмкость	Вес	Размер															
Лоток 1	листы: 50, конверты: 5, прозрачные пленки: 75	От 60 до 163 г/м ² (прямой проход бумаги для специальных печатных носителей)	A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); От 76 x 127 мм до 216 x 356 мм															
Лоток 2	кол-во листов: 250	От 60 до 120 г/м ² (с использованием стандартного лотка приема)	A4, A5, A6, 105 x 148 – 216 x 356 мм															
Приём:	Двусторонняя печать:																	
Листы: До 150. Конверты: До 5. Прозрачные плёнки: До 75; Лоток приёма бумаги на 150 листов	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)																	
Типы печатных носителей	Бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители																	
Интерфейс соединения	P2035: Hi-Speed USB 2.0, параллельный IEEE 1284-совместимый порт; P2035n: Hi-Speed USB 2.0; встроенный сервер печати HP Fast Ethernet; , Опционально: Сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet, сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2400 802.11g, сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11g, комплект обновления HP Wireless Printing, адаптер сетевой печати HP USB																	
Совместимость с операционными системами	Поддержка Windows® 7. Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (только драйвер), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (только драйверы), NT 4.0 (только драйвер PCL5 в Интернете); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (см. http://www.hpip.net), UNIX Опционально: Последние версии драйверов и ПО можно загрузить с веб-сайта технической поддержки принтеров HP LaserJet http://www.hp.com/support/ljp2030series																	
Минимальные системные требования	Поддержка Windows® 7. Некоторые функции могут быть недоступны. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: ОЗУ 512 Мб; для всех систем: 350 Мб свободного места на жестком диске, привод компакт-диска, порт USB, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; ОЗУ минимум 128 Мб (рекомендуется 256 Мб); 150 Мб свободного места на жестком диске																	
Программное обеспечение	ПО для принтера HP на компакт-диске: программы установки и удаления, драйверы (хост-печать), встроенный веб-сервер HP, симулятор контрольной панели, справка, документация																	
Панель управления	6 индикаторов (Замятие бумаги, Низкий уровень тонера, Нет бумаги, Внимание, Готовность), 2 кнопки (Пуск, Отмена)																	
Управление принтером	Встроенный веб-сервер HP, драйверы принтера																	
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220 – 240 В перем. тока (+/- 10%), 50 Гц (+/- 2 Гц). Расход: 550 Вт макс. (активный режим/печать), 7 Вт макс. (готовность/спящий режим), 0,4 Вт макс. (выключено); стандартный расход электроэнергии (TEC): 1,949 кВт·ч в неделю																	
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 15 до 32,5° С. Рекомендуемая температура эксплуатации: От 17,5 до 25° С. Влажность при эксплуатации: 10 – 80% относительной влажности. Рекомендуемая рабочая влажность: От 30 до 70% относительной влажности. Температура хранения: от -20 до 60° С. Влажность при хранении: От 10 до 90% относительной влажности. Уровень шума в соответствии с ISO 9296: Звуковая мощность : LwAd 6,8 Б (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности). Звуковое давление: LpAm 54 дБ (А) (активный режим/печать), бесшумно (режим готовности)																	
Сертификаты продукта	Сертификаты по безопасности: IEC 60950-1 (международный стандарт), EN 60950-1+A11 (ЕС), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL (США/Канада), лицензия GS (Европа), EN 60825-1+A1+A2 (Класс 1 для лазерных/светодиодных устройств) GB4943-2001, директива Low Voltage Directive 2006/95/EC с CE-маркировкой (Европа); другие разрешения по безопасности в соответствии с требованиями конкретных стран																	
Гарантия	1 год, возврат в авторизованный сервисный центр, ограниченная гарантия на аппаратную часть. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.																	

Информация о заказе

CE461A	Принтер HP LaserJet P2035, предустановленный вводный картридж для принтеров HP LaserJet с ресурсом до 1000 страниц (в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752), руководство по началу работы с устройством, компакт-диск (руководство пользователя, ПО к принтеру), шнур питания
CE462A	Принтер HP LaserJet P2035n; предустановленный вводный картридж для принтера HP LaserJet; компакт-диск (включает ПО и руководство пользователя); информационный листок поддержки; встроенный интерфейс Ethernet/Fast Ethernet; шнур питания
CE505A	Черный картридж для принтеров HP LaserJet CE505A Средний ресурс картриджа – 2300 стандартных страниц. Заявленная производительность соответствует стандарту ISO/IEC 19752*
Печатные носители	
CHP225	Универсальная бумага HP – 500 листов/A4/210 x 297 мм
CHP310	Бумага HP LaserJet – 500 листов/A4/210 x 297 мм
Подсоединяемость	
J7942G	Сервер печати HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet
J7951G	Беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2400 802.11g
J8021A	Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Сервис и поддержка	
UK923E	HP Care Pack, возврат изделия, 2 года
UK924E	HP Care Pack, возврат изделия, 3 года
UK928E	HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 2 года
UK929E	HP Care Pack, обмен на следующий рабочий день, 3 года
UK931E	HP Care Pack, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 2 года
UK932E	HP Care Pack, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 3 года
UK933PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, возврат изделия, 1 год
UK935PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, обмен на следующий рабочий день, 1 год
UK936PE	HP Care Pack, послегарантийная поддержка, аппаратная поддержка на месте на следующий рабочий день, 1 год

Полный список расходных материалов, дополнительных принадлежностей и услуг приведен на сайте <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/ru>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 02/10 4AA2-1749RUE

